



POWERLINE S 400-3000 VA

Источник бесперебойного питания является интеллектуальной системой с микропроцессорным управлением и экономически эффективным решением для ПК и периферийных устройств.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Включение от АКБ (холодный запуск)
- Наличие интерфейсов RS232 / USB
- Контроль за состоянием ИБП в режиме реального времени
- Автоматический таймер выключения и многие другие функции управления автономным питанием
- Встроенная функция самодиагностики
- Защита телефонных и сетевых линий от помех
- Совместимость с генераторными установками
- Модели с ЖК-дисплеем упрощают процесс мониторинга параметров:
 - » уровень заряда батареи
 - » нагрузки
 - » входного и выходного напряжения
- Быстрый заряд батареи, до 90% в течение 6-8 часов
- Зарядка ИБП может осуществляться в режиме off
- Функция автоматического перезапуска

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



ПК



Факсы



Мониторы



Линия
ADSL



Бытовые
электроприборы



Торговые
терминалы

МОДЕЛЬ	S 400	S 600	S 800	S 1000	S 1200	S 1500	S 2000	S 2400	S 3000
Мощность, ВА	400	600	800	1000	1200	1500	2000	2400	3000

ВХОД

Номинальное напряжение	220/230/240В AC
Диапазон напряжения	162-290В AC
Диапазон частоты	50/60 Гц ±10%

ВЫХОД

Вых. напряжение	220/230/240В AC ±10%	
Частота	50Гц/60Гц (±1%)	
Время переключения	Стандарт 2-6мс	Стандарт 10мс
Форма сигнала	Имитация синусоиды	
Коэфф. мощности	0,6	
Выход	4x IEC C13 (2x Schuko*)	2x IEC C13, 2x Schuko

БАТАРЕЯ

Тип АКБ	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея								
	12В/4,5Ачx1	12В/7Ачx1	12В/9Ачx1	12В/7Ачx2	12В/7Ачx2	12В/9Ачx2	12В/9Ачx2	12В/7Ачx4	12В/9Ачx4
Стандартное время перезарядки	6-8 часов (до 90% мощности)								

ДИСПЛЕЙ

Индикация	ЖК дисплей или светодиодная индикация (по выбору заказчика)	
Режим работы от сети	зеленый светодиод	
Режим работы от батареи	мигание желтого светодиода	мигание зеленого светодиода
Неисправность	красный светодиод	
Защита	Перегрузка при глубоком разряде аккумулятора и перезарядке	
Звуковая сигнализация при работе от батареи	сигнализация каждые 10 секунд	
Низкий заряд батареи	звуковая сигнализация каждую секунду	
Перегрузка	звуковая сигнализация 2 раза в секунду	
Сигнализация замены батареи	звуковая сигнализация каждые 2 секунды	
Ошибка	непрерывный звук	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты ШxВxГ, мм	101x142x298		149,3x162x338		158x198x380				
Вес нетто, кг	3,5	4,2	4,9	7,8	8	11,1	11,5	19,8	23

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура/влажность	температура от 0°C до +40°C; от 0 до 90% (без образования конденсата)
Уровень шума	менее 40дБ (на расстоянии 1 метр)

ИНТЕРФЕЙС

Порт USB/RS232, поддерживается Windows, Unix, MAC.
--

* - опция