



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

Ø 9 X 50

Тип магнита - M1






	Схема	Наименование	Код	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	17	Г03-NO	Г00019	9	Г04-NO	Г00022
Нормально-замкнутый	24	Г03-NC	Г00020	24	Г04-NC	Г00023
Переключающий	25	Г03-NO/NC	Г00021	25	Г04-NO/NC	Г00024

Типоразмер

Ø 9 X 37

Тип магнита - M2






	Схема	Наименование	Код	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	17	Г07-NO	Г00025	9	Г08-NO	Г00028
Нормально-замкнутый	24	Г07-NC	Г00026	24	Г08-NC	Г00029
Переключающий	25	Г07-NO/NC	Г00027	25	Г08-NO/NC	Г00030

Напряжение питания	10...30 В AC/DC	0,05...60В AC/DC
Ток нагрузки	0,5 А	0,5 А
Частота переключения	100 Гц	100 Гц
Максимальная мощность нагрузки	10 Вт	10 Вт
Индикация переключения	есть	нет
Температура окружающей среды	-25С...+75С	
Степень защиты	IP67	
Способ подключения	кабель	
Материал корпуса выключателя	Д16Т	
Материал корпуса магнитной системы	пластмасса	


Примечание: при заказе комплекта бесконтактного герконового выключателя с магнитом необходимо к обозначению добавить тип магнита. Например: Г11-NO-M2, где "M2"-тип магнита.

Схемы подключения

Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема

